

Installation MessPC Temperatursensor 30118

Die Grundplatte des Sensors wird mit zwei Schrauben (3,5 bis 4 mm) an der Wand befestigt. Die Kabelzuführung des Sensors erfolgt von hinten.

Die Anschlussbelegung erfolgt entsprechend dieser Abbildung:



Die Signale von links nach rechts:

| | | |
|---|---------|------------------|
| 1 | (grün) | Temperatursignal |
| 2 | (weiss) | + 5 Volt |
| 3 | frei | |
| 4 | (braun) | 0 Volt |

Bei Verlängerung des Kabels (bis maximal 100 Meter) oder Verwendung eines anderen Kabels ist darauf zu achten, dass die Signale 1 und 4 miteinander verdrillt sind.

Die mitgelieferte Abdeckung wird auf die Grundplatte aufgesteckt und durch die konischen Führungsstifte automatisch gehalten. Zum Öffnen wird die Abdeckung wieder nach vorn abgezogen.